

# 操作手册

Forza 60C

## 一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 Forza60C\_Fw\_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 关闭灯具，将 U 盘插于灯体上的 USB 接口，打开“灯具开关”；然后按下“MODE”按钮，屏幕上显示出“查找固件文件中”，待屏幕提示“找到固件文件\_Vx.xx.xx”后旋转“右旋钮”选择“升级”，并按下“右旋钮”；此时屏幕显示“固件升级中”，待屏幕显示“固件升级完成”后灯具自动重启后跳转到操作界面。

## 二、注意事项

1. U 盘必须为 FAT、FAT32、exFAT 格式。
2. 固件名称 Forza60C\_Fw\_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹中。

## 三、升级固件出现问题处理方法

1. 灯具无法识别 U 盘的现象，请按以下步骤操作：
  - (1) 检查固件名称是否为 Forza60C\_Fw\_Vx.xx.xx.upd。
  - (2) 检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32、exFAT。如果 U 盘不是 FAT、FAT32、exFAT 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32/exFAT 格式，然后重新按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
  - (3) 如果 U 盘本身为 FAT、FAT32、exFAT 格式。
    - ① 检查固件文件是否在 U 盘根目录。
    - ② 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
  - (4) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。
2. 灯具能识别 U 盘，但是灯具长时间停留在“固件升级中”界面（超过 5 分钟）不跳转。
  - (1) 重启灯具，使灯具重新进入固件升级状态，如果多次重启后仍无法解决问题，请尝试下一个步骤。
  - (2) 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
  - (3) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。